



ANTES DE INICIAR LA INSTALACION LEA Y COMPRENDA
TODAS LAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO

Serie: AIT92



Modelos: AIT9230BB AIT9240BB
AIT9230NN AIT9240NN
AIT9230BN AIT9240BN
AIT9230NB AIT9240NB

GENERAL

Luminario para suspender o sobreponer a techo, fabricado en fundición de aluminio, acabado color blanco o negro, con opción de color blanco o negro en el reflector. driver multivoltage, chip led COB de alto brillo.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación).
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.


Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo.

IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829

1


Desconecte la red eléctrica.

**3**

Una vez cableado introduzca la conexión dentro del canope y fíjelo al techo con ayuda de un par de tornillos.

**5**

Ancle la tapa al techo usando tres tornillos, y realice las conexiones correspondientes conectando el cable café a la línea y el azul al neutro.

**2**


Instalación suspendida:

Realice un par de agujeros en el techo tomando en cuenta los barrenos del canope, introduzca el cable en el canope y realice las conexiones correspondientes, conectando el cable café a la línea y azul al neutro.

**4**

Instalación sobrepuesta:

Realice tres agujeros en el techo tomando en cuenta la distancia de los barrenos de la tapa del luminario.

**6**

Atornille el luminario en la tapa sobreponiéndola en ella y girando hacia la izquierda, por ultimo vuelva a conectar la red eléctrica y compruebe su funcionamiento.

